

BORDON Bce/Cu

Modelo: ES 09 C 03



Uso: en Exteriores. IP65
 Bollard: Tipo estaca, para fijar a piso.
 Material: Tubo de Cobre de Ø 1"
 Material remate superior: Fundición de Bronce maquinado.
 Tornillería: Acero Inox.
 Difusor: Barra de acrílico maquinado.
 Acabado: Pintura electrostática (poliéster).
 Lámpara: 1 COB de 3 W.
 Apertura: Difusa.
 Driver: Integrado
 Transformador: de instalación remota (no incluido).
 Voltaje: 12 VAC
 CRI: 90.

TEMP. COLOR	COLORES	OTRAS CARACTERÍSTICAS
<input type="checkbox"/> 2200°K	<input type="checkbox"/> Negro TXT	<input type="checkbox"/> Louver
<input type="checkbox"/> 2700°K	<input type="checkbox"/> Plata TXT	<input type="checkbox"/> SIN Visera
<input type="checkbox"/> 3000°K	<input type="checkbox"/> Café TXT	<input type="checkbox"/> Sin Atenuación, ON/OFF
<input type="checkbox"/> 4000°K	<input type="checkbox"/> Bronce Viejo	<input type="checkbox"/> Atenuación por TRIAC

Detalle parte Superior






PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

INSTALACIÓN:

1. Haga una prueba en operación, para determinar la posición.
2. Coloque, nivele y oriente el luminario en la posición deseada.
3. Canalice en forma adecuada.
4. Haga las conexiones eléctricas en forma correcta.
5. Utilice línea de tierra física.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Pasos para proteger la conexión

- 1  Unión grapa-presión
- 2  Forro termo-contráctil
- 3  Forro térmico (F-vidrio)

RECOMENDACIONES :

Al realizar trabajos de jardinería cuide que el cable tipo Uso Rudo no termine dañado.
Es importante mantener la hermeticidad de la instalación.