

REGISTRO ABL

Modelo: JC 02 N 26



REGISTRO PORTA BALASTRO / TRANSFORMADOR PARA ÁRBOL

Uso: Exteriores, NO SUMERGIBLE. Para sujetar en árbol.
Protección: IP-65
Instalación: Sujeción a árbol mediante Tornillo para madera (pija).
Material: Fundición de Aluminio.
Tornillería: Acero Inox.
Empaque: Tipo O-Ring (aro sello).
Acabado: Pintura electrostática (Polyester).
Color: Negro texturizado.

Agujeros y Roscas

- Entrada: de alimentación eléctrica, rosca de 1/4" NPT para conector CO1x1
- Salida: hacia el luminario, rosca de 1/2" NPT, para utilizar rótula.

Vista Lateral

17.6 cm



Vista Superior


Ø=11.7 cm

Brazo de Sujeción



CONECTOR CO1x1 (1/4NPT)

O-RING 1/4" NPT LATÓN / USO RUDO
USO: En el Luminario.



INSTALACIÓN:

1. Haga una prueba en operación, para determinar la posición.
2. Deje suficiente cable para llegar a la ubicación deseada en el árbol.
3. Fije el Registro ABL, utilizando tornillos para madera (pijas). Use el Brazo de Sujeción.
4. Haga las conexiones eléctricas en forma correcta.
5. Compruebe compatibilidad de Voltaje, W y tipo de lámpara.
6. Utilice línea de tierra física.
7. Coloque y nivele luminario en la posición deseada.
8. Coloque la lámpara y pruebe el sistema.

PRECAUCIÓN:

Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje, capacidad, tipo de lámpara y utilice línea de tierra física. Al cambiar la lámpara, asegurese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

Ejemplo de Uso

