




TACH T3.5 FeAl GX5.3 PTI CCX 20

Modelo: AE 01 D 03



Instalación: Empotrar en muro; Uso Interior.
 Uso: Iluminación de pasillos y escaleras.
 Material: Lámina de Acero.
 Acabado: Pintura electrostática.
 Tapa: De Aluminio con 9 perforaciones.
 Difusor: Policarbonato esmerilado.
 Socket: GX5.3
 Lamp: Halogeno T3 de 20w.
 Transformador: Integrado.
 Conexión: Mediante Knockouts.

Carac Eléc Nom:
 Volts ~: 127v
 Frecuencia: 60Hz



PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

CONEXIONES ELÉCTRICAS - INSTALACIÓN

- 1 Realice una perforación que aloje holgadamente al luminario.
- 2 Coloque, nivele y oriente el luminario contra la cimbra; protegiendo el frente, si es posible.
- 3 Canalizar en forma adecuada, utilizando conectores con tuerca y monitor. Retirar el plástico protector después de acabados y/o pinturas.
- 4 Haga las conexiones eléctricas en forma correcta, asegurándose de la compatibilidad de voltaje, capacidad y tipo de lámpara, además de utilizar línea de tierra física.
- 5 Colocar la lámpara y probar el sistema.
- 6 Colocar la tapa.

RECOMENDACIONES

Haga una prueba con el luminario en operación, para determinar la altura (muro) distancia (losa) y posición ideal, según la necesidad de iluminación.

MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté desenergizado.

Al cambiar la lámpara, asegurese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

