

HO-Ac Inox SERIES / De Mesa

Modelo: IF 20 X 05



Instalación: De mesa / Interior.
 Material: Base, cuerpo principal en Acero Inox.
 Herrajes internos: Acero con pintura electrostática.
 Tornillería: Acero Inox, y se encuentra oculta a simple vista.
 Acabado: Acero Inox pulido y protegido con laca transparente.
 Socket: E26
 Lamp: A19 común o lamparas ahorradoras, ver ejemplos.

Carac Eléc Nom:
 Volts ~: 127v.
 Frecuencia: 60Hz

CONTENIDO DE LA CAJA:
 Lum mesa, cable eléctrico,
 tornillería.


PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

DIMENSIONES [pulg]



DIAGRAMA ELÉCTRICO

Lámpara incandescente 75 W max.



CONEXIONES ELÉCTRICAS

UTILICE LA PROTECCIÓN SEÑALADA

- Pasos para proteger la conexión
- 1 Unión grapa-presión
 - 2 Forro termo-contractil
 - 3 Forro térmico [F-vidrio]
- Posterior a ello, proteja la unión con silicon y forro termo-contractil.

ALGUNOS EJEMPLOS DE TIPOS DE LÁMPARAS QUE PUEDE UTILIZAR ESTE LUMINARIO.



Phillips Marathon -15 w



Phillips Twister - 20 w



Phillips Genie -11 w



A19 común, 75 w máx.

PRECAUCIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje, capacidad, tipo de lámpara y utilice línea de tierra física. Al cambiar la lámpara, asegurese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.