

CLAVE:
EDG11 PAR20 FeAl E26 CCX 50

MODELO:
AE 15 H 10

DIMENSIONES [cm]



PAR20 50W




Instalación: Empotrado en cielo falso.
Material: Acero.
Bafile: En aluminio anodizado y pintado.
Acabado: Pintura electrostática.
Socket: E26
Lamp: PAR20 50w

Carac Eléc Nom:
 Volts ~: 127v
 Frecuencia: 60Hz

CONTENIDO DE LA CAJA:
 Lum empotrable en plafón, cable eléctrico, tornillería.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

Lámpara incandescente 50 W



ACCESORIOS OPCIONALES [no incluidos]

- Tapa slot.
- Cono liso negro
- Cono liso blanco.
- Cono liso texturizado.
- Cono multigrove negro.

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

CONEXIONES ELECTRICAS - INSTALACION

- 1 Haga un agujero de tamaño adecuado en el cielo falso o plafón.
- 2 Desenganche los dos resortes que le permitirán retirar el baffle del luminario y afloje los tornillos de los dos soportes laterales.
- 3 Realice las conexiones eléctricas.
- 4 Introduzca el luminario y apriete los dos soportes laterales ajustándolos al espesor del cielo falso o plafón.
- 5 Coloque el baffle en su lugar y enganchelo a los dos resortes.
- 6 Instale la lámpara asegurándose de la compatibilidad de voltaje y capacidad.

MANTENIMIENTO

PRECAUCION: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté desenergizado.

- 1 Al cambiar la lámpara, asegurese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

DIAGRAMAS DE INSTALACION

